

# MULTIMEDIA TWIN-DATA-ANTENNENDOSEN

## 2 x Internetzugang und Kabel-TV Empfang – aus einer Dose!

- || Universelle Einzelanschluss- und Durchgangsdose
- || Zum Einsatz in HFC-Breitbandnetzen. 1GHz Ready
- || Ausgänge für 2 DATA, TV, FM zum Anschluss von 2 Kabelmodems oder 1 Kabelmodel + Hybrid STB, TV-Sets und Radio
- || Hohe Entkopplung zwischen DATA, DATA und TV
- || Zugelassen in Netzen der Unity Media
- || Inklusive Abdeckplatte ohne Aufputzkasten, VPE 10



Type	Frequenzbereich	BEM 1012-QT	BDM 1012-QT	BDM 1015-QT
Artikel-Nr.	10er-Verpackung	5700 1874	5700 1873	5700 1572
Beschreibung		Stichdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose
<b>Dämpfung</b>				
Auslass FM		12 dB	10 - 12	15 - 16
Auslass TV	dB	12 dB	10 - 12	15 - 16
Auslass DATA I	dB	12 dB	10 - 12	15 - 16
Auslass DATA II	dB	12 dB	10 - 12	15 - 16
Stamm-Ausgang OUT	dB		2,2 - 4,0	1,0 - 2,0
<b>Entkopplung</b>				
DATA <-> DATA	dB	35 -1.5 / Oct.	22	24
DATA <-> TV/FM	dB	5-65/85-1000 MHz	22	24
OUT <-> FM/TV	dB	5-65/85-1000 MHz	-	-
Return Loss TV	dB	40-1000 MHz	0,1	0,1

Frequenz-Belegung	RK	VHF I	FM	S2/3	VHF III	UHF	SAT
IEC-Stecker „TV“			█	█	█	█	
IEC-Buchse „RF“			█	█	█	█	
F-Buchse „DATA“	█	█	█	█	█	█	
F-Buchse „DATA“	█	█	█	█	█	█	
Stamm-Ausgang OUT*	█	█	█	█	█	█	

\*nur BDM 10xx-OT